

Instalação da Impressora HiTi CS

Ajuda > > HiTi CS-320

http://ajuda.ufgd.edu.br/artigo/391

A instalação só é possível se o Sistema Operacional for **32 Bits**;

Também será necessário o usuário ter acesso administrativo, no qual irá instalar;

Passo 01:

Desligar a impressora;

Passo 02:

Desconetar o cabo USB;

Passo 03:

Criar uma Pasta C:\Cartão

Passo 04:

Acesse a Pasta C:\Cartão

Passo 05:

Copiar o arquivo<u>CS320 driver 2.8.0.19.zip</u> para a Pasta C:\Cartão; Desconpactar o arquivo C:\Cartão\CS320_driver_2.8.0.19.zip Instale a impressora através do arquivo C:\Cartão\CS320_driver_2.8.0.19\CS320\Setup.exe

Passo 06:

Depois de instalado altere as seguintes configurações:

A Ter relevantingen a Tarana Maga	1 Bitters & Sale of the		_ 0 <u>_ ×</u>
🕞 🕞 🕫 🕨 Painel de Controle 🕨 Hardware e Sons	Dispositivos e Impressoras	↓ ↓ ↓ Pesquisar	r Dispositivos e Impressoras 🛛 🔎
Adicionar um dispositivo Adicionar uma impressora	Ver o que está sendo impresso Propriedades do servidor de impressão R	Remover dispositivo	
 Dispositivos (5) 			
Dell USB QuietKey Keyboard	U2BIBC011002 USB Optical Mouse		
 Impressoras e Faxes (2) 			
HTT CS-320 Não Espec Status: 0 documento(s) na fila Status: Impressora: Pronto			
CP210x USB to CP2102 USB to CP2102 USB to UART Bridge UART Bridge UART Bridge Controller Controller Controller (COM3) (COM4)	CP2I02 USB to UART Bridge Controller		

Passo 07:



Passo 08:

Geral	Compartil	lhamento	Portas	Avançado	Gerenciamento de Cores	Segurança
-	3	HiTi CS	-320			
L <u>o</u> ca	l:					
<u>C</u> om	entário:					
Mod	elo:	HiTi CS-	320			
Recu	irsos					
Cor: Sim		Papel disponível:				
Frent Gran	te e verso: npeament	Sim :o: Não			CR-80 Card	*
Velo Reso	c.: Descon lução má	nhecido(a xima: 300) dpi			Ŧ
				Preferência	s I <u>m</u> primir Págin	a de Teste

Passo 09:

Energia do aquecimento	Codificação magnética	Importa/Exporta	Lamination	Acerca
Opção do Dispositivo	Área de impressão	Cor	Fem	amentas
Tipo de fita	Tipo de cartão	Pr	rinting Mode : Standard Mode	
K only on Back			Premium Photo	Mode

Rotate 180	Rotate 180	1 2
Use Resin K Desligado	Use Resin K Black by Resin K	
	OK Can	celar Aplicar Ajuda

Passo 10:

Copiar o arquivo<u>ServidorDeImpressao.exe</u> para a Pasta C:\Cartão Desconpactar o arquivo C:\Cartão\ServidorDeImpressao.exe Acesse o Servidor de Impressão através do arquivo C:\Cartão\ServidorDeImpressao.exe

Servidor de Impressão	
IP: 200.129.221.3 • Impressora: HiTi CS-320 •	Número do cartão
Z Magnetizar Código da Impressora: 3560	Remagnetizar
Inicializar servidor de impressão	Informações da Impressora Informações do Ribbon
	Resetar Parar servidor de impressão
Servidor ativo	

Passo 12:

Será necessário verificar se a impressora esta funcionando corretamente, conforme abaixo:

IP:	200.129.221.3 -	Número do cartão
Impressora:	HiTi CS-320	
	Magnetizar	
Código da Im	pressora:	Remagnetizar
	3560	Remagnetizar
	3560	

Inicializar cenvidor de impressão	Informações da Impressora	
Inicializar servidor de Impressao	Informações do Ribbon	
	Resetar	
	Parar servidor de impressão	

Pronto a impressora irá funcionar corretamente para a impressora dos cartões.

Mais informações pode ser consultado o manual Servidor Delmpressao V2.pdf

Data de criação em 23/02/2015 Data da última atualização em 23/02/2015